

APPLICATION


Les boîtes tout usage sont utilisées pour les prises confort, les interrupteurs ou les petites boîtes de connexion. Elles sont populaires pour les applications de travail exposées (p. ex., câblage installé en surface).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La vis de terre soulevée assure un accès facile et empêche cette vis de ressortir au fond de la boîte lorsqu'elle est serrée à fond.
- Les couvercles sont conçus pour s'adapter aux contours de la boîte.
- Les coins des couvercles sont arrondis.
- Tous les couvercles sont dotés de vis imperdables.
- Vis de mise à la terre auto-taraudeuses qui éliminent presque le démontage.
- Vis de montage fournies avec les couvercles.



1110-BAR



1110-RBAR



1110-SB



1110-MSB



1111




1110-HV



1151BAR



1199H



1198H


NUMÉRO DE CATALOGUE	CAPACITÉ (PO. CU.)	SUPPORT	VIS DE TERRE SOULEVÉE	DÉBOUCHURES
Boîtes tout usage de 2 1/2 po sur 4 po, 1 7/8 po de profondeur				
1110-BAR	16,5	-	Oui	1/2 po (10)
1110-RBAR	16,5	Anneau ext.	Oui	1/2 po (8)
1110-SB	16,5	SB	-	1/2 po (7)
1110-MSB	16,5	MSB	Oui	1/2 po (4)
1111	16,5	-	Oui	1/2 po (10)
Boîtes tout usage haute tension (347 volts) de 2 1/2 po sur 4 po, 1 7/8 po de profondeur				
1110-HV	16,0	-	Oui	1/2 po (10)
Boîtes tout usage de 2 1/2 po sur 4 po, 2 1/8 po de profondeur				
1151BAR	18,5	-	Non	1/2 po (4)
1199H	18,5	-	Non	1/2 po (4)
1198H	18,5	-	Non	1/2 po (4)



11-C-1



11-C-2H



11-C-3BAR



11-C-4



11-C-4HV



11-C-5



11-C-5HV



11-C-10

NUMÉRO DE CATALOGUE	DESCRIPTION
Couvercles de boîte tout usage 4 po sur 2 1/2 po	
11-C-1	Prise double
11-C-2H	Prise 1,625 po
11-C-3BAR	Prise 1,40 po
11-C-4	Vierge
11-C-4HV	Vierge (347 volts)
11-C-5	Interrupteur à levier
11-C-5HV	Interrupteur à levier (347 volts)
11-C-10	DFT