

BRK®

SC6W01A

✓ **LES VOYANTS
SIMPLIFIENT LA
MAINTENANCE ET LE
REMPLACEMENT**

✓ **PILES DE SECOURS AA**

✓ **TIROIR À PILES LATÉRAL**

CAT. SC6W01A, SC6W01A-CP



AVERTISSEUR COMBINÉ

AVERTISSEUR COMBINÉ FUMÉE/CO CÂBLÉ AVEC BATTERIE DE SECOURS REMPLAÇABLE

VOYANTS DE DIAGNOSTIC

Voyants de diagnostic pour aviser que les piles sont faibles ou que la fin de vie de l'avertisseur approche

RAPPELS SOFTCUE^{MC}—pour éviter les bips de changement de piles intempestifs

PLAQUE DE FINITION

Pour faciliter le remplacement (optionnel)

MISE EN RÉSEAU

Le déclenchement d'un avertisseur déclenche tous les avertisseurs compatibles. Compatible avec la plupart des avertisseurs câblés First Alert® et BRK*.

**PRECISION
DETECTION**
Advanced Sensing Technology

10-YEAR • 10-ANS
LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE

Certified to I
Conforme
aux normes
CSA 6.19-17

P
PHOTOELECTRIC
PHOTOÉLECTRIQUE

UL
UL LISTED
305574
MODEL SC6W01A
MODÈLE SC6W01A

DESCRIPTION TECHNIQUE

L'avertisseur combiné fumée/monoxyde de carbone BRK SC6W01A est doté des caractéristiques et fonctions suivantes:

1. Un détecteur de fumée photoélectrique et un capteur de CO électrochimique d'une durée de vie de 10 ans.
2. Piles AA jetables. Compatible avec les piles Kendal LR6, Energizer E91 et Duracell MN1500.
3. Sirène piézoélectrique de 85 dB à 3 m (10 pi)
4. Voyant confirmant que l'appareil est bien alimenté
5. Voyant qui indique s'il s'agit d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone
6. Avertisseur doté d'un signal de fin de vie (cinq bips) pouvant être désactivé pour un maximum de deux jours, après quoi le signal reprend. Après 2 semaines, il est impossible de taire ce signal.
7. Indicateur de déclenchement pour savoir lequel des avertisseurs s'est déclenché en premier
8. Fonction silence - pour taire une fausse alarme temporairement
9. Autodiagnostic et signal sonore (trois bips) en cas de défectuosité
10. Deux dispositifs de verrouillage - goupilles inviolables sur le tiroir à pile ou sur le support de montage
11. Température de fonctionnement de 4,4°C à 38°C (40°F à 100°F); humidité relative de 10 à 95%.
12. Le capteur de CO ne détecte pas les concentrations inférieures à 30 PPM et ne déclenche pas d'alarme même avec une exposition constante à 30 PPM pendant 30 jours. Alarmes de CO: 400 PPM de 4 à 15 min; 150 PPM de 10 à 50 min; 70 PPM de 60 à 240 min.
13. Le bouton de test vérifie toutes les fonctions en simulant une détection de fumée pour déclencher l'alarme.
14. Chambre de détection grillagée pour protéger de la poussière et des insectes, et ainsi réduire les fausses alarmes
15. Appareil homologué CSA 6.19-17

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de l'avertisseur:	13,21 cm L x 13,21 cm H x 4,70 cm P
Poids:	254,01 g
Batterie/Pile:	AA
Tension de service:	120 VAC, 60Hz, 0,7A
Temp. de service:	4,4° – 38°C (40° – 100°F)
Humidité relative:	De 20% à 95%, sans condensation (93% d'HR max. selon homologations)
Sirène:	Respecte ou surpasse les normes UL en vigueur de 85 dB à une distance de 3 mètres (10 pi).
Test/Silence:	Pour tester/taire l'avertisseur, appuyer sur le bouton du centre
Mise en réseau:	Oui
Voyants/signaux sonores:	
Voyant d'alarme de fumée et CO	2 sec. allumé, 2 sec. éteint—mémorisation fumée 3 bips + clignotement rouge—alarme incendie 4 bips + clignotement rouge—alarme de CO 4 sec. allumé + 4 sec. éteint—mémorisation CO
Voyant d'alimentation:	Voyant vert allumé—courant alternatif
Voyant d'état de la pile:	1 bip + clignotement jaune—pile faible 6 bips discrets + clignotement jaun—avertissement
Voyant de remplacement:	Jaune + 2 clignotements/min—nettoyer l'appareil 3 bips + clignotement jaune—anomalie 5 bips + clignotement jaune—fin de vie 6 bips discrets + clignotement jaune—avertissement

*Jusqu'à 12 avertisseurs de fumée et 6 autres types d'avertisseurs.
Consulter le manuel du produit pour connaître les compatibilités.

INSTALLATION DE L'AVERTISSEUR

Pour savoir où poser l'avertisseur, suivre les instructions du manuel d'utilisation aux sections sur l'emplacement d'installation. Les appareils mis en réseau doivent respecter ces exigences:

- Mise en réseau d'un maximum de 18 appareils compatibles (maximum de 12 avertisseurs de fumée).
- Les appareils en réseau doivent être branchés au même circuit de dérivation (même fusible).
- La longueur totale des conducteurs d'interconnexion doit être inférieure à 300 m (1000 pi). Ce type de câble est en vente chez tous les distributeurs de fournitures électriques.
- Le câblage doit être conforme aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Consulter le code du bâtiment local pour toutes les exigences de raccordement.