



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Fonction produit	Servo moteur
Nom abrégé de l'appareil	BCH2

Complémentaire

Vitesse mécanique maximum	3000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	220 V
Nombre de phases réseau	Triphasé Monophasé
Courant continu à l'arrêt	3,77 A
Couple continu à l'arrêt	5,73 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, monophasé 5,73 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, triphasé 5,73 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, monophasé 5,73 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, triphasé 5,73 N.m pour LXM28...à 9 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	600 W
Couple crête à l'arrêt	17,19 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, monophasé 17,19 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, triphasé 17,19 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, monophasé 17,19 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, triphasé 17,19 N.m pour LXM28...à 9 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	600 W pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, monophasé 600 W pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, triphasé 600 W pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, monophasé 600 W pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, triphasé 600 W pour LXM28...à 9 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	5,73 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, monophasé 5,73 N.m pour LXM26Dà 4,5 A, 220 V, triphasé 5,73 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, monophasé 5,73 N.m pour LXM28...à 4,5 A, 220 V, triphasé 5,73 N.m pour LXM28...à 9 A, 110 V, monophasé

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Vitesse nominale	1000 tr/min pour LXM26D à 4,5 A, 220 V, monophasé 1000 tr/min pour LXM26D à 4,5 A, 220 V, triphasé 1000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, monophasé 1000 tr/min pour LXM28... à 4,5 A, 220 V, triphasé 1000 tr/min pour LXM28... à 9 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	13,44 A pour LXM28... à 0,6 kW, 220 V 13,44 A pour LXM28... à 0,6 kW, 110 V
Courant permanent maximum	4,1 A
Compatibilité produit	LXM26D servo variateur moteur à 0,6 kW, 220 V, monophasé LXM26D servo variateur moteur à 0,6 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,6 kW, 220 V, monophasé LXM28... servo variateur moteur à 0,6 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,6 kW, 110 V, monophasé
Type d'arbre	Avec clavette
Diamètre de l'axe	22 mm
Longueur de l'axe	45 mm
Largeur clavette	8 mm
Type de retour	Codeur monotor absolu 20 bits
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	130 mm
Raccordement électrique	Connecteur MIL
Constante de couple	1,52 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	92 V/ktr/mn à 20 °C
Inertie du rotor	6,63 kg.cm ²
Résistance du stator	1,93 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	24,9 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	12,9 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	670 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	200 N
Puissance d'accrochage des freins	19,7 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	147 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	110 mm
Profondeur du diamètre de centrage	8 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	9,2 mm
Diamètre des trous de fixation	145 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	8 mm
Poids	7 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température de fonctionnement	-20...40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,100 kg
Hauteur de l'emballage 1	181,000 mm
Largeur de l'emballage 1	230,000 mm
Longueur de l'emballage 1	360,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui