












Modifications

1 unité de commande				Type de montage	NEMA Type 1 Suffixe/Num. Cat. (3) Prix	NEMA Type 12 Suffixe/Num. Cat. (3) Prix
	Description	Couleur	Étiquette	Usine	A06A	A07A
	Bout-poussoir «coup de poing» 40mm	Rouge	Arrêt d'urgence Arrêt	Client	-	-
	Bouton-poussoir (double-touche)	Noir Rouge	I O	Usine Client	A06I LA9CA06I0	A07I LA9CA06I0
	Sélecteur 2 positions	Noir	Hors En-marche	Usine Client	A06D LA9CA06DT	A07D LA9CA06DT
	Sélecteur 3 positions	Noir	Main-O-Auto	Usine Client	A06E LA9CA06ET	A07E LA9CA06ET
	Voyant lumineux (pleine tension)	Vert	Marche	Usine Client	A06S LA9CA06ST (4)	A07S LA9CA06ST (4)
	Voyant lumineux (sur transformateur)	Vert	Marche	Usine Client	A06F LA9CA06FT●	A07F LA9CA06FT●
	Voyant lumineux (type à DEL)				LA9CA16ST● (2)	LA9CA16ST● (2)
2 unités de commande						
	2 Boutons-poussoirs		Marche Arrêt	Usine Client	A06G LA9CA06GT	A07G LA9CA06GT
	2 Boutons-poussoirs		I O	Usine Client	A06T -	A07T -
	Sélecteur 2 positions, Voyant lumineux (sur transformateur)	Noir Vert	Hors-en marche	Usine Client	A06H LA9CA06HT● (1)	A07H LA9CA06HT● (1)
	Sélecteur 2 positions, Voyant lumineux (pleine tension)		Hors-en marche	Usine Client	A06W LA9CA06WT (4)	A07W LA9CA06WT (4)
	Sélecteur 2 positions, type à DEL Voyant lumineux	Noir Vert	Hors-en Marche	Usine Client	A16W LA9CA16WT● (2)	A17W LA9CA16WT● (2)
	Sélecteur 3 positions, Voyant lumineux (sur transformateur)		Main-O-Auto Marche	Usine Client	A06J LA9CA06JT● (1)	A07J LA9CA06JT● (1)
	Sélecteur 3 positions, Voyant lumineux (pleine tension)		Main-O-Auto Marche	Usine Client	A16U LA9CA06UT (4)	A17U LA9CA06UT (4)
	Sélecteur 3 positions, type à DEL Voyant lumineux		Main-O-Auto Marche	Usine Client	A06U LA9CA16UT● (2)	A07U LA9CA16UT● (2)
	2 Voyants lumineux (sur transformateur)	Vert Rouge	Marche Arrêt	Usine Client	A06K -	A07K -
	2 type à DEL	G/R	Marche/Arrêt	Usine	A16K	A17K
	2 Boutons-poussoirs lumineux (direct)	Vert Rouge	Marche Arrêt	Usine Client	A26G -	A27G -
	2 Boutons-poussoirs type à DEL lumineux G/R		Marche/Arrêt	Usine	A56G	A57G

(1) Compléter la référence en remplaçant (●) par le suffixe correspondant dans le tableau ci-dessous.

Tension (V)	24V	120V	208/240V	480V	600V
Suffixe	B	G	P	W	X

(2) Le type à DEL est disponible pour les codes de tension B, G et M.

(3) Les numéros de catalogue commençant par LA9 sont réservés aux démarreurs avec un «2» avant le code de tension (*Instakits^{MC}*).

(4) Les unités de commande avec voyant lumineux pleine tension sont livrées avec une lampe 120V.

Numéro de catalogue	pages 2 à 11
Relais de surcharge	pages 24 à 25
Modifications en usine	pages 12 à 17
Dimensions	pages 18 à 21
Schémas de câblage	pages 22 à 23

Pour commander

Préciser :	Exemple :			
<ul style="list-style-type: none"> ● Numéro de catalogue ● Suffixe pour tension de bobine ● Suffixe pour relais de surcharge ● Suffixe pour pince à fusible ● Modifications en usine (ordre alphabétique) 	Numéro de catalogue	Suff. pour tension bob.	Suff. pour relais surch.	Modif. en usine
	LE1D093A62O	G7	112	A06P