

## 2510FF1P

Manual Starter, fractional horsepower, 16A, 1 pole, 1 HP at 277 VAC, toggle operated, red indicator, NEMA 1 flush mount



### Principal

Product	Single Unit Manual Starter
Type	F
Overload Relay Type	Melting alloy

### Complémentaire

Current Rating	16 A
Entrée de câble	Sans
Horsepower Rating	1 hpà 115 V AC 1 hpà 230 V AC 1 hpà 277 V AC
Voltage Rating	277 V AC
Number of Poles	1P
Control Unit	Toggle switch
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Red indicator
Remise à zéro	Manuel
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 12 cuivre
Hauteur	114,30 mm
Largeur	69,85 mm
Profondeur	55,63 mm

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
---------------------------	---

NEMA Enclosure Rating	Not rated (flush plate) tôle d'acier standard size
-----------------------	--

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	217,724 g
Hauteur de l'emballage 1	7,874 cm
Largeur de l'emballage 1	6,604 cm
Longueur de l'emballage 1	11,938 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------