

# Fiche produit

## Caractéristique

# LE1D128B62OG70

FULL-VOLTAGE NON-REVERSING IEC  
STARTER FUSIBLE DISCONNECT 30A  
TYPE 1



### Principale

fonction produit	full voltage starter
gamme de produits	Instakits
type de sectionneur	fusible disconnect

### Complémentaires

[In] courant nominal	12 A
puissance moteur hp	0.5 hp at 120 V AC, 1 phase 2 hp at 240 V AC, 1 phase 3 hp at 208 V AC, 3 phases 3 hp at 230 V AC, 3 phases 7.5 hp at 460 V AC, 3 phases 10 hp at 575 V AC, 3 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	120 V AC, 50/60 Hz
type de démarreur moteur	non réversible
type de protection	30 A switch-disconnector fuse
emplacement du raccordement	line
tension circuit de commande	120 V c.a.

### Environnement

certifications du produit	CSA IEC UL
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 acier

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques