



## Avertisseur de fumée à raccordement fixe avec bouton Hush®

Le bouton Hush® (arrêt d'alarme) est idéal pour faire taire les fausses alarmes sans avoir à enlever la pile.

### Caractéristiques:



• **Technologie ionique** – Répond mieux aux incendies spontanés.



• **Raccordement direct de 120 V CA** – S'interconnecte avec un maximum de 24 appareils, dont 18 pouvant agir en tant qu'appareil d'origine.



• **Pile de secours de 9 V (incluse)** – Offre une protection continue lors d'une panne de courant.



• **Bouton d'essai** – Analyse la circuiterie et vérifie le fonctionnement de l'avertisseur.



• **Bouton Hush® (arrêt d'alarme)** – Réduit rapidement les fausses alarmes au silence.

• **Indicateur de pile faible** – Un signal sonore se fait entendre lorsque la pile doit être remplacée.

• **Système multiponctuel** – TOUT appareil qui détecte un problème déclenche automatiquement TOUS les avertisseurs de la demeure, vous donnant plus de temps pour évacuer les lieux.

### Spécifications:


Dimensions du produit:	6 po x 6 po x 1,5 po de profondeur
Couleur / Contenu d'une caisse	Blanc / 6 appareils
Caractéristiques électriques:	120 V AC, 60 Hz, 60 mA, pile de secours de 9 V
Câblage:	Connexion rapide de l'attache-câble à multiples fils de 8"
Tonalité de l'alarme:	85 dB
Échelle de température:	De 40°F (4,4°C) à 100°F (37,8°C)
Échelle d'humidité:	Humidité relative jusqu'à 85%
Détecteur:	Ionisation
Garantie limitée:	5 ans
Poids:	0,40 lb
CUP:	0-47871-40381-3




P1275CA



Ionization  
Ionisation



120 V



Battery  
Pile



Test  
Vérification



HUSH®