



by Schneider Electric



## Principal

Fonction produit	Load Center
Gamme de produits	QO
Load center type	PoN Convertible Mains (breaker)
[In] courant nominal	200 A
Nombre d'espaces	32
Courant de court-circuit	22 kA
Nombre de phases réseau	Monophasé
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V AC

## Complémentaire

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 pour intérieure
Certifications du produit	CSA
Hauteur	858 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Product Life Status : **Commercialisé**