



### Principal

Gamme	Square D
Fonction produit	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire pour mesure

### Complémentaire

Compatibilité de gamme	ReactiVar batterie de condensateurs
Type de transformateur de courant	Noyau fendu
Courant primaire opérat	5000 A
Courant secondaire	5 A
Type de réseau	AC
Fréquence du réseau	60 Hz
Rapport de transformation de courant	5000/5
Burden	30 VA
Emplacement de montage	Utilisation intérieure seulement
Largeur	Interne: 279,4 mm
Hauteur	Interne: 101,6 mm

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,175 kg
---------------------------	----------