

# Fiche produit

## Caractéristique

# LE1D503A620G70

## FULL-VOLTAGE NON-REVERSING IEC STARTER UNFUSED TYPE 1



### Principale

fonction produit	full voltage starter
gamme de produits	Instakits
type de sectionneur	non-fusible disconnect

### Complémentaires

[In] courant nominal	50 A
puissance moteur hp	3 hp at 120 V AC, 1 phase 7.5 hp at 240 V AC, 1 phase 15 hp at 208 V AC, 3 phases 15 hp at 230 V AC, 3 phases 40 hp at 460 V AC, 3 phases 40 hp at 575 V AC, 3 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	120 V AC, 50/60 Hz
type de démarreur moteur	non réversible
type de protection	Dectioneer fusibles
emplacement du raccordement	line
tension circuit de commande	120 V c.a.

### Environnement

certifications du produit	CSA IEC UL
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 acier