

Fiche produit

Caractéristique

QO342MQB100

QO LoadCenter, Conver. Main, 100A,
3PH, 42 SP, NEMA 1, Special



Principales

fonction produit	Tableau de distribution
gamme de produits	QO
[In] courant nominal	100 A
nombre d'espaces	42
courant de court-circuit	25 kA
nombre de circuits	42
nbre coupe-circuit tandem	0
nombre de phases réseau	3 phases
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA

Complémentaires

jauge AWG	AWG 4...250 kcmil (aluminium / cuivre)
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 pour intérieure
type de couvercle	order separately
composition de l'appareil	grounding bar (ordered separately)
raccordement électrique	cosses
configuration du câblage	type 3 fils avec neutre 4 fils
matière	tin plated copper busbar
matière du boîtier	feuille d'acier soudé
finition de surface	baked enamel gris
certifications du produit	CSA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 1411 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques