

APPLICATION

Les couvercles servent à fermer une boîte de prise. Les couvercles soulevés servent à l'installation d'interrupteur ou de prise.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Vis auto-taraudeuses qui éliminent presque le démontage
- Fabrication de métal robuste
- Les couvercles de la gamme 52 sont conçus pour être utilisés avec les boîtes de la gamme 52.



52-C-49-1/2

52-C-49-3/4

52-C-49-1

52-C-49-1-1/4

52-C-50-1-1/2

52-C-51-2



8361

8362


8363

8364


8365

8366

8367




8368



8371



8372



8375

NUMÉRO DE CATALOGUE	DESCRIPTION	CAPACITÉ (PO. CU.)	OUVERTURE	DÉBOUCHURES
Couvercles plats carrés 4 po x 4 po				
52-C-49-1/2	Couvercle plat 1/2 po	3,4	Un dispositif	-
52-C-49-3/4	Couvercle plat 3/4 po	5,3	Un dispositif	-
52-C-49-1	Couvercle plat 1 po	6,8	Un dispositif	-
52-C-49-1 -1/4 po	Couvercle plat 1 1/4 po	8,6	Un dispositif	-
52-C-50-1-1/2	Couvercle plat 1,5 po	10,0	Un dispositif	-
52-C-51-2	Couvercle plat 2 po	14,0	Un dispositif	-
52-C-52-1/2	Couvercle soulevé 1/2 po	5,5	Deux dispositifs	-
52-C-52-5/8	Couvercle soulevé 5/8 po	7,3	Deux dispositifs	-
52-C-52-3/4	Couvercle soulevé 3/4 po	8,8	Deux dispositifs	-
52-C-52-1	Couvercle soulevé 1 po	12,0	Deux dispositifs	-
52-C-52-1-1/4	Couvercle soulevé 1-1/4 po	15,0	Deux dispositifs	-
52-C-53-1-1/2	Couvercle soulevé 1,5 po	15,5	Deux dispositifs	-
52-C-54-2	Couvercle soulevé 2 po	20,5	Deux dispositifs	-
Couvercles de surface carrés 4 po x 4 po				
8361	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Interrupteur à levier	-
8362	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Prise 2,625 po	-
8363	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Prise 1,40 po	-
8364	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Prise 1,625 po	-
8365	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Prise double	-
8366	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Prise 2,156 po	-
8367	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Deux interrupteurs à levier	-
8368	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Deux prises DFT/Styleline	-
8371	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Deux prises doubles	-
8372	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Une prise DFT	-
8375	Couvercle de surface 3/8 po	4,6	Un interrupteur/une prise double	-