

Fiche produit

Caractéristique

EJB36100

3P 100A 600Y/347VAC E-FRAME BRANCH CIRCUIT BREAKER



Principale

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	Square D
fonction de l'appareil	branch circuit
[In] courant nominal	100 A
description des pôles	3P
pouvoir de coupure	25 kA
[Ue] tension assignée d'emploi	600Y/347 V AC
technologie de déclencheur	thermique-magnétique
codification du pouvoir de coupure	J
nom abrégé de l'appareil	E-Frame
nombre d'écarts requis	3

Complémentaires

certifications du produit	cULus
jauge AWG	AWG 12...AWG 2/0 pour aluminium AWG 14...AWG 2/0 pour cuivre
magnetic hold current	1000 A
courant de déclenchement magnétique	2300 A

Caractéristiques environnementales

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Sera conforme sur 3Q2014
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil