

Versamate Série 100A 3P 4W Assemblage de connecteurs de service inversé avec bornes Allen

Par Killark

No de catalogue [VPR1034-S39](#)

100A 3W4P Assemblage de connecteur de service inversé avec terminaux Allen.

Caractéristiques

- Leur corps octogonal assure une bonne prise lors de la connexion ou de la déconnexion.
- Les isolateurs ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
- Les cosses de type "sécurité accrue" avec nervures de préhension ensèrent solidement les conducteurs.
- Les chambres d'entrée des conducteurs en forme d'entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés dans les bornes.
- Classification de type 4X lorsqu'elles sont insérées dans un réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
- Convient également aux câbles marins de type P.

Général

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue | VPR1034-S39 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Type de finition | Finition époxy/polyester en poudre cuite |
| Gamme d'œillets | 0.88-1.68 |
| Matériau | Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316 |
| Série | VersaMate |
| Style | Style II |
| Type | |
| CUP | 783936078212 |



Dimensions

| | |
|------------|------------------------------|
| Dimensions | 11,65 in x 4,56 in x 4,56 in |
| Hauteur | 4.56 in |
| Longueur | 11,65 pouces |
| Largeur | 4.56 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale | 100 A |
| Fréquence nominale | 50-400 Hz |
| Tension Rating | <ul style="list-style-type: none">• 600 VAC• 250 VDC |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------|---|
| Nombre de fils | 3 |
|----------------|---|

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Manuels d'installation - Versamate 100 Amp Allen Terminal IOM K1383](#)
- [Spécifications - VPR1034-S39](#)
- [Spécifications - Versamate Series Receptacles Specification Sheet](#)
- [Spécifications - VPR1034-S39](#)
- [Spécifications - Versamate 100 AMP Replacement Parts Allen Terminal](#)